CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GAMA LÂMPADAS

Domédia

DOMÉDIA É UMA MARCA PRÓPRIA INTERMARCHÉ

Selection

Lâmpada Halogéneo linear 114MM 400W BL1

CÓDIGO DE BARRAS: 3250391901135

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	400,0
Correspondência à potência incandescente (W)	500
Classe energética	C
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	9000
Temperatura de cor (K)	2950
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	114,2
Diâmetro (mm)	12
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	R7s

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Lâmpada Halogéneo linear 114MM 230W BL1

CÓDIGO DE BARRAS: 3250391901142

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	230,0
Correspondência à potência incandescente (W)	300
Classe energética	C
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	5000
Temperatura de cor (K)	2950
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	114,2
Diâmetro (mm)	12
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	R7s

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Domédia

Lâmpada Halogéneo esférica 30W E27 BL2

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392133351

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	30,0
Correspondência à potência incandescente (W)	40
Classe energética	D
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	405
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	74
Diâmetro (mm)	45
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	E27

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Domédia

Lâmpada Halogéneo esférica 30W E14 BL2

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392133320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	30,0
Correspondência à potência incandescente (W)	40
Classe energética	D
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	405
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	80
Diâmetro (mm)	45
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	E14

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Domédia

Lâmpada Halogéneo chama espiral 30W E14 BL2

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392133443

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	30,0
Correspondência à potência incandescente (W)	40
Classe energética	D
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	405
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	104
Diâmetro (mm)	35
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	E14

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Domédia

Lâmpada Halogéneo chama 30W E14 BL2

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392133412

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	30,0
Correspondência à potência incandescente (W)	40
Classe energética	D
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	405
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	104
Diâmetro (mm)	35
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	E14

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Domédia

Lâmpada Halogéneo clássica 77W E27 BL2

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392133146

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	77,0
Correspondência à potência incandescente (W)	100
Classe energética	D
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	1320
Temperatura de cor (K)	2800
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	97
Diâmetro (mm)	55
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	E27

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Domédia

Lâmpada Halogéneo clássica 46W E27 BL2

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392133269

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	46,0
Correspondência à potência incandescente (W)	60
Classe energética	D
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	700
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	97
Diâmetro (mm)	55
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	E27

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Domédia

Lâmpada Halogéneo chama 46W E14 BL2

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392133382

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	46,0
Correspondência à potência incandescente (W)	60
Classe energética	D
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	700
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	104
Diâmetro (mm)	35
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	E14

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

Lâmpada LED GU5.3 20W

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392358723

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	4,0
Correspondência à potência incandescente (W)	20
Classe energética	A++
Fator de potência	>0.5
Intensidade efetiva (mA)	350

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	230
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>=80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	36°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	46
Diâmetro (mm)	50
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	GU5.3

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED esférica fosca 25W E27

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392208066

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	4,0
Correspondência à potência incandescente (W)	25
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	30

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	250
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	270°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	90
Diâmetro (mm)	45
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	E27

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED clássica fosca 40W E27

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392207946

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	6,0
Correspondência à potência incandescente (W)	40
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.5
Intensidade efetiva (mA)	55

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	470
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	240°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	108
Diâmetro (mm)	60
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	E27

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED GU10 35W BL2

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392208219

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	3,0
Correspondência à potência incandescente (W)	35
Classe energética	A++
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	27

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	230
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>=80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	36°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	54
Diâmetro (mm)	50
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	Não
Tipo de casquilho	GU10

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum.

Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.

Domédia

Lâmpada LED clássica fosca 60W E27

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392207977

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	8,0
Correspondência à potência incandescente (W)	60
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.5
Intensidade efetiva (mA)	78

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	810
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	220°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	110,7
Diâmetro (mm)	60
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	Não
Tipo de casquilho	E27

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum.

Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.

Domédia

Lâmpada LED refletora 4,7W 50W GU10

CÓDIGO DE BARRAS: 3250391902071

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	5,0
Correspondência à potência incandescente (W)	50
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	38

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	345
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>=80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	36°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	54
Diâmetro (mm)	50
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	Não
Tipo de casquilho	GU10

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum.

Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.

Domédia

Lâmpada LED refletora 2W 25W GU10

CÓDIGO DE BARRAS: 3250391902033

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	2,0
Correspondência à potência incandescente (W)	25
Classe energética	A++
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	20

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	144
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>=80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	36°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	54
Diâmetro (mm)	50
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	Não
Tipo de casquilho	GU10

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum.

Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.

Domédia

Lâmpada LED GU5.3 35W

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392359478

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	6,0
Correspondência à potência incandescente (W)	35
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.5
Intensidade efetiva (mA)	550

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	345
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>=80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	36°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	46
Diâmetro (mm)	50
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	GU5.3

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED refletora 3W 35W GU10

CÓDIGO DE BARRAS: 3250391902057

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	3,0
Correspondência à potência incandescente (W)	35
Classe energética	A++
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	27

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	230
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>=80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	36°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	54
Diâmetro (mm)	50
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	Não
Tipo de casquilho	GU10

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum.

Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.

Domédia

Lâmpada LED clássica fosca 75W E27

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392358754

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	10,0
Correspondência à potência incandescente (W)	75
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.5
Intensidade efetiva (mA)	85

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	1055
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	180°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	108
Diâmetro (mm)	60
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	E27

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED chama fosca 40W E14

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392208189

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	6,0
Correspondência à potência incandescente (W)	40
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	45

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	470
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	270°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	106
Diâmetro (mm)	35
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	E14

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED chama fosca 25W E14

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392208158

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	4,0
Correspondência à potência incandescente (W)	25
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	30

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	250
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	270°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	106
Diâmetro (mm)	35
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	E14

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED esférica fosca 40W E14

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392358877

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	6,0
Correspondência à potência incandescente (W)	40
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	45

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	470
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	270°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	90
Diâmetro (mm)	45
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	E14

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED esférica fosca 25W E14

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392208035

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	4,0
Correspondência à potência incandescente (W)	25
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	30

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	250
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	270°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	90
Diâmetro (mm)	45
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	E14

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Domédia

Lâmpada LED esférica fosca 40W E27

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392208097

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	6,0
Correspondência à potência incandescente (W)	40
Classe energética	A+
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	45

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	470
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	>80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	270°

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	90
Diâmetro (mm)	45
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	E27

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Lâmpada LED cápsula G9 25W

CÓDIGO DE BARRAS: 3250392358846

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	3,0
Correspondência à potência incandescente (W)	25
Classe energética	A++
Fator de potência	>0.4
Intensidade efetiva (mA)	25

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	250
Temperatura de cor (K)	2700
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	<1,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	80
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	<=6
Ângulo de abertura	n/a

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	15000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	15000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	52
Diâmetro (mm)	17,2
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	NÃO
Tipo de casquilho	G9

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

ESTAS LÂMPADAS CONTÊM COMPONENTES ELETRÓNICOS COMPLEXOS. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO QUE APARECE NA EMBALAGEM INDICA QUE NÃO DEVE DEPOSITAR A LÂMPADA NO LIXO COMUM.

ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MAIS PRÓXIMO OU ENTÃO, OPTE PELA ENTREGA DA MESMA NUMA DAS LOJAS AQUANDO DA AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LÂMPADA. EM PORTUGAL, JÁ EXISTEM PONTOS DE RECOLHA PARA LÂMPADAS USADAS. ENCONTRE-OS NOS LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO, COMO POR EXEMPLO, NAS GRANDES SUPERFÍCIES COMERCIAIS.

Lâmpada Halogéneo linear 78MM 120W BL1

CÓDIGO DE BARRAS: 3250391901159

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência efetiva (W)	120,0
Correspondência à potência incandescente (W)	150
Classe energética	C
Fator de potência	1
Intensidade efetiva (mA)	-

DADOS LUMINOTÉCNICOS

Fluxo Luminoso Efetivo (lm)	2250
Temperatura de cor (K)	2950
Cor da luz	Branca quente
Tempo de arranque (s)	0,0
Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	luz total instantânea
Fator de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	80
Restituição de cores (Ra)	100
Desvio padrão de combinação de cores (SDCM)	-
Ângulo de abertura	-

ESPETATIVA DE VIDA

Tempo de vida efetivo (h)	2000
Nº de ciclos de ligação (Ligar /Desligar)	50000

DIMENSÕES – COMPOSIÇÃO

Dimensões da lâmpada	
Comprimento (mm)	74,9
Diâmetro (mm)	12
Teor de mercúrio (mg)	0,0

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Regulável com variador	-
Tipo de casquilho	R7s

INFORMAÇÕES DE RECICLAGEM

NÃO COLOQUE A LÂMPADA NO CONTENTOR DE LIXO COMUM (RESÍDUOS INDIFERENCIADOS). ENTREGUE A SUA LÂMPADA USADA NO ECOCENTRO MUNICIPAL MAIS PRÓXIMO.

DADOS TÉCNICOS DETALHADOS GAMA LÂMPADAS

Domédia

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente da lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura da Cor	Temperatura da Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação/desligar (ON/OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Profundo da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Padrão com coordenadas de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391902071	Lâmpada LED refletora 4,7W 50W GU10	38	50	50	/	A+	15000	Branca quente	2700	GU10	15000	Não	54	50	Não	0.0	luz total instantânea	5.0	345	15000	>0.4	80	<1,0	>=80	<=6	36°	900	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250391902057	Lâmpada LED refletora 3W 35W GU10	27	50	35	/	A++	15000	Branca quente	2700	GU10	15000	Não	54	50	Não	0.0	luz total instantânea	3.0	230	15000	>0.4	80	<1,0	>=80	<=6	36°	600	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250391902033	Lâmpada LED refletora 2W 25W GU10	20	50	25	/	A++	15000	Branca quente	2700	GU10	15000	Não	54	50	Não	0.0	luz total instantânea	2.0	144	15000	>0.4	80	<1,0	>=80	<=6	36°	400	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392358754	Lâmpada LED clássica fosca 75W E27	85	50/60	75	/	A+	15000	Branca quente	2700	E27	15000	Não	108	60	Não	0.0	luz total instantânea	10.0	1055	15000	>0.5	80	<1,0	>80	<=6	180°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392358785	Lâmpada LED clássica fosca 75W B22	85	50/60	75	/	A+	15000	Branca quente	2700	B22	15000	Não	108	60	Não	0.0	luz total instantânea	10.0	1055	15000	>0.5	80	<1,0	>80	<=6	180°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392207977	Lâmpada LED clássica fosca 60W E27	78	50	60	/	A+	15000	Branca quente	2700	E27	15000	Não	110.7	60	Não	0.0	luz total instantânea	8.0	810	15000	>0.5	80	<1,0	80	<=6	220°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392208004	Lâmpada LED clássica fosca 60W B22	78	50	60	/	A+	15000	Branca quente	2700	B22	15000	Não	110.7	60	Não	0.0	luz total instantânea	8.0	810	15000	>0.5	80	<1,0	80	<=6	220°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392207946	Lâmpada LED clássica fosca 40W E27	55	50/60	40	/	A+	15000	Branca quente	2700	E27	15000	Não	108	60	Não	0.0	luz total instantânea	6.0	470	15000	>0.5	80	<1,0	>80	<=6	240°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392358815	Lâmpada LED clássica fosca 40W B22	55	50/60	40	/	A+	15000	Branca quente	2700	B22	15000	Não	106	60	Não	0.0	luz total instantânea	6.0	470	15000	>0.5	80	<1,0	>80	<=6	240°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392208189	Lâmpada LED chama fosca 40W E14	45	50/60	40	/	A+	15000	Branca quente	2700	E14	15000	Não	106	35	Não	0.0	luz total instantânea	6.0	470	15000	>0.4	80	<1,0	>80	<=6	270°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392208158	Lâmpada LED chama fosca 25W E14	30	50/60	25	/	A+	15000	Branca quente	2700	E14	15000	Não	106	35	Não	0.0	luz total instantânea	4.0	250	15000	>0.4	80	<1,0	>80	<=6	270°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392358877	Lâmpada LED esférica fosca 40W E14	45	50/60	40	/	A+	15000	Branca quente	2700	E14	15000	Não	90	45	Não	0.0	luz total instantânea	6.0	470	15000	>0.4	80	<1,0	>80	<=6	270°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efetivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Pedido com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250392208097	Lâmpada LED esférica fosca 40W E27	45	50/60	40	/	A+	15000	Branca quente	2700	E27	15000	Não	90	45	Não	0.0	luz total instantânea	6.0	470	15000	>0.4	80	<1,0	>80	<=6	270°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrônicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	N.º de ciclos de ligar/desligar (ON/OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Pu(do) cor combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250392208127	Lâmpada LED esférica fosca 40W B22	42	50/60	40	/	A+	15000	Branca quente	2700	B22	15000	Não	88	45	Não	0.0	luz total instantânea	6.0	470	15000	>0.4	80	<1,0	>80	<=6	270°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392208035	Lâmpada LED esférica fosca 25W E14	30	50/60	25	/	A+	15000	Branca quente	2700	E14	15000	Não	90	45	Não	0.0	luz total instantânea	4.0	250	15000	>0.4	80	<1,0	>80	<=6	270°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392208066	Lâmpada LED esférica fosca 25W E27	30	50/60	25	/	A+	15000	Branca quente	2700	E27	15000	Não	90	45	Não	0.0	luz total instantânea	4.0	250	15000	>0.4	80	<1,0	>80	<=6	270°	NA	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392358846	Lâmpada LED cápsula G9 25W	25	50	25	/	A++	15000	Branca quente	2700	G9	15000	Não	52	17.2	Não	0.0	luz total instantânea	3.0	250	15000	>0.4	80	<1,0	80	<=6	n/a	n/a	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392208219	Lâmpada LED GU10 35W BL2	27	50	35	/	A++	15000	Branca quente	2700	GU10	15000	Não	54	50	Não	0.0	luz total instantânea	3.0	230	15000	>0.4	80	<1,0	>=80	<=6	36°	600	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392359478	Lâmpada LED GU5.3 35W	550	50	35	/	A+	15000	Branca quente	2700	GU5.3	15000	Não	46	50	Não	0.0	luz total instantânea	6.0	345	15000	>0.5	80	<1,0	>=80	<=6	36°	900	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392358723	Lâmpada LED GU5.3 20W	350	50	20	/	A++	15000	Branca quente	2700	GU5.3	15000	Não	46	50	Não	0.0	luz total instantânea	4.0	230	15000	>0.5	80	<1,0	>=80	<=6	36°	600	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250392133269	Lâmpada Halogéneo clássica 46W E27 BL2	-		60	/	D	2000	Branca quente	2700	E27	50000	-	97	55	Sim	0.0	luz total instantânea	46.0	700	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133146	Lâmpada Halogéneo clássica 77W E27 BL2	-		100	/	D	2000	Branca quente	2800	E27	50000	-	97	55	Sim	0.0	luz total instantânea	77.0	1320	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133412	Lâmpada Halogéneo chama 30W E14 BL2	-		40	/	D	2000	Branca quente	2700	E14	50000	-	104	35	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133382	Lâmpada Halogéneo chama 46W E14 BL2	-		60	/	D	2000	Branca quente	2700	E14	50000	-	104	35	Sim	0.0	luz total instantânea	46.0	700	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133443	Lâmpada Halogéneo chama espiral 30W E14 BL2	-		40	/	D	2000	Branca quente	2700	E14	50000	-	104	35	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133320	Lâmpada Halogéneo esférica 30W E14 BL2	-		40	/	D	2000	Branca quente	2700	E14	50000	-	80	45	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133351	Lâmpada Halogéneo esférica 30W E27 BL2	-		40	/	D	2000	Branca quente	2700	E27	50000	-	74	45	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901159	Lâmpada Halogéneo linear 78MM 120W BL1	-		150	/	C	2000	Branca quente	2950	R7s	50000	-	74.9	12	Sim	0.0	luz total instantânea	120.0	2250	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901142	Lâmpada Halogéneo linear 114MM 230W BL1	-		300	/	C	2000	Branca quente	2950	R7s	50000	-	114.2	12	Sim	0.0	luz total instantânea	230.0	5000	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901135	Lâmpada Halogéneo linear 114MM 400W BL1	-		500	/	C	2000	Branca quente	2950	R7s	50000	-	114.2	12	Sim	0.0	luz total instantânea	400.0	9000	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da projecção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Perceptível em combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391901999	Lâmpada Fluorescente economizadora chama 6W E14	60	50	25	80%	A	8000	Branca quente	2700	E14	30000	Não	98	37	Sim	1.7	<100	6.0	235	8000	0.55	83	<1,5	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Aparhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Refire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349791	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 8W E27	65	50/60	38	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	114	44	Sim	2.9	<60	8.0	400	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Aparhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Refire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Pu/dio com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391349807	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 8W B22	65	50/60	38	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	113	44	Sim	2.9	<60	8.0	400	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349777	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 11W E27	80	50/60	51	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	126	49	Sim	2.9	<60	11.0	600	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349784	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 11WB22	80	50/60	51	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	125	49	Sim	2.9	<60	11.0	600	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349753	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 15WE27	108	50/60	67	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	146	49	Sim	2.9	<60	15.0	840	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349760	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 15W B22	108	50/60	67	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	145	49	Sim	2.9	<60	15.0	840	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349739	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 20W E27	140	50/60	87	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	158	49	Sim	2.9	<60	20.0	1160	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349746	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 20W B22	140	50/60	87	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	157	49	Sim	2.9	<60	20.0	1160	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Pu/dio com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391349821	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 5W E14	40	50/60	27	80%	A	6000	Branca quente	2700	E14	5000	Não	114	37	Sim	2.9	<60	5.0	250	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349814	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 8W E14	65	50/60	38	80%	A	6000	Branca quente	2700	E14	5000	Não	117	44	Sim	2.9	<60	8.0	400	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349876	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 11W E27	80	50/60	47	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	127	60	Sim	2.2	<120	11.0	540	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349883	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 11W B22	80	50/60	47	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	127	60	Sim	2.2	<120	11.0	540	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349852	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 15W E27	108	50/60	64	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	135	65	Sim	2.1	<120	15.0	800	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349869	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 15W B22	108	50/60	64	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	135	65	Sim	2.1	<120	15.0	800	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Eficiência energética	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Pu/dio com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391349838	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 20W E27	160	50/60	86	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	152	76	Sim	2.1	<120	20.0	1152	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349845	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 20W B22	160	50/60	86	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	152	76	Sim	2.1	<120	20.0	1152	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349906	Lâmpada Fluorescente economizadora chama 5W E14	40	50/60	22	80%	A	6000	Branca quente	2700	E14	5000	Não	116	36	Sim	1.2	<120	5.0	200	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349890	Lâmpada Fluorescente economizadora chama 9W E14	70	50/60	38	80%	A	6000	Branca quente	2700	E14	5000	Não	118	39	Sim	2.3	<120	9.0	405	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391351923	Lâmpada Fluorescente economizadora espiral 11W E14	100	50/60	55	80%	A	6000	Branca quente	2700	E14	5000	Não	109	42	Sim	2.0	<60	11.0	660	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349975	Lâmpada Fluorescente economizadora espiral 13W E27	115	50/60	59	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	118	52	Sim	2.9	<60	13.0	720	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349982	Lâmpada Fluorescente economizadora espiral 13W B22	115	50/60	59	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	118	52	Sim	2.9	<60	13.0	720	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Eficiência energética	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Reestituição de cores (Ra)	Desvio Pa/dio com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391349951	Lâmpada Fluorescente economizadora espiral 18W E27	160	50/60	86	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	125	56	Sim	2.9	<60	18.0	1150	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349968	Lâmpada Fluorescente economizadora espiral 18W B22	160	50/60	86	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	125	56	Sim	2.9	<60	18.0	1150	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349944	Lâmpada Fluorescente economizadora esférica 5W E14	45	50/60	22	80%	A	6000	Branca quente	2700	E14	5000	Não	95	46	Sim	1.2	<120	5.0	200	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349937	Lâmpada Fluorescente economizadora esférica 7W E14	60	50/60	30	80%	A	6000	Branca quente	2700	E14	5000	Não	104	46	Sim	2.3	<120	7.0	290	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349920	Lâmpada Fluorescente economizadora esférica 11WE27	80	50/60	47	80%	A	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	137	80	Sim	2.3	<120	11.0	540	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349913	Lâmpada Fluorescente economizadora esférica 15WE27	115	50/60	64	80%	A	6000	Branca quente	2700	B22	5000	Não	137	80	Sim	2.3	<120	15.0	800	6000	>=0,5	>65	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391350018	Lâmpada Fluorescente economizadora refletora 7WGU10	60	50/60	40	80%	-	6000	Branca quente	2700	GU10	5000	Não	77	50	Sim	2.3	<120	7.0	55 cd	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação de fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Reestrutação de cores (Ra)	Desvio Pu/dio com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391350001	Lâmpada Fluorescente economizadora refletora 7WE14	50	50/60	40	80%	-	6000	Branca quente	2700	E14	5000	Não	113	50	Sim	2.3	<120	7.0	55 cd	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391349999	Lâmpada Fluorescente economizadora refletora 11WE27	110	50/60	60	80%	-	6000	Branca quente	2700	E27	5000	Não	126	65	Sim	2.0	<120	11.0	90 cd	6000	>=0,5	>65	<2,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900930	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 11W E27	110	50	47	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	30000	Não	117	57	Sim	2.2	<100	11.0	540	8000	0.55	83	<1,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900916	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 15WE27	150	50	64	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	30000	Não	137	66	Sim	2.2	<100	15.0	800	8000	0.55	83	<1,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900893	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 20W E27	200	50	84	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	30000	Não	152	71	Sim	2.2	<100	20.0	1120	8000	0.55	83	<1,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900954	Lâmpada Fluorescente economizadora chama 9W E14	90	50	39	80%	A	8000	Branca quente	2700	E14	30000	Não	110	42	Sim	1.2	<100	9.0	420	8000	0.55	83	<1,5	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391901975	Lâmpada Fluorescente economizadora esférica 9W E14	90	50	39	80%	A	8000	Branca quente	2700	E14	30000	Não	100	56	Sim	1.2	<100	9.0	420	8000	0.55	83	<1,5	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	N.º de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da projecção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação de fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Perceptível com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391901005	Lâmpada Fluorescente economizadora espiral 11W E14	110	50	55	80%	A	8000	Branca quente	2700	E14	8000	Não	112	42	Sim	0.9	<40	11.0	660	8000	0.55	88	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900985	Lâmpada Fluorescente economizadora espiral 13W E27	130	50	66	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	8000	Não	121	52	Sim	0.9	<40	13.0	835	8000	0.55	88	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	Alegada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (somente para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida nominal (%)	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Pu/dio com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391900961	Lâmpada Fluorescente economizadora espiral 18W E27	180	50	86	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	8000	Não	128	56	Sim	0.9	<40	18.0	1150	8000	0.55	88	<0,3	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontra-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900886	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 8W E14	80	50	38	80%	A	8000	Branca quente	2700	E14	8000	Não	115	43	Sim	0.9	<40	8.0	400	8000	0.55	88	<1,5	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontra-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900862	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 8W E27	80	50	38	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	8000	Não	111	43	Sim	0.9	<40	8.0	400	8000	0.55	88	<1,5	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontra-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900848	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 11W E27	110	50	51	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	8000	Não	125	44	Sim	0.9	<40	11.0	600	8000	0.55	88	<1,5	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontra-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391901173	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 15W E27	150	50	67	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	8000	Não	148	46	Sim	0.9	<40	15.0	840	8000	0.55	88	<1,5	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontra-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250391900824	Lâmpada Fluorescente economizadora tubular 20W E27	200	50	94	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	8000	Não	159	45	Sim	0.9	<40	20.0	1160	8000	0.55	88	<1,5	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontra-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.
3250392120191	Lâmpada Fluorescente economizadora clássica 11W E27	110	50	47	80%	A	8000	Branca quente	2700	E27	30000	Não	117	57	Sim	2.2	<100	11.0	540	8000	0.55	83	<1,0	>80	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontra-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE Ao contrário das lâmpadas LED e de outras lâmpadas de utilização doméstica, as lâmpadas fluorescentes compactas contêm mercúrio. Não há qualquer fuga de mercúrio enquanto estiverem intactas ou durante o seu funcionamento normal. Quando uma lâmpada fluorescente compacta se parte: - Abra uma janela e deixe a divisão arejar durante 20-30 minutos. - Não aspire os resíduos. Apanhe-os, recolha-os, evitando o contacto com a pele (utilize luvas). - Desligue SEMPRE o candeeiro da corrente elétrica antes de remover os destroços da lâmpada! - Retire do candeeiro todos os elementos da lâmpada partidos antes de o reutilizar. - Encaminhe os resíduos da lâmpada para o ecocentro municipal mais próximo.

Código de Barras DOMÉDIA (EAN13)	DESIGNAÇÃO COMERCIAL	Corrente da lâmpada (mA)	Frequência (Hz)	A legada potência equivalente de uma lâmpada de incandescência (W)	Economia de energia	Classe Energética	Tempo de vida nominal da lâmpada (h)	Temperatura de Cor	Temperatura de Cor (em Kelvin)	Casquilho	Nº de ciclos de ligação (ON/ OFF)	Lâmpada regulável com variador?	Comprimento da lâmpada em mm	Diâmetro da lâmpada em mm	Menção "economia de energia" (apenas para a Classe A)	Teor de mercúrio (Hg) (mg)	Tempo de aquecimento até 60% da produção total de luz (s)	Potência efetiva (W)	Fluxo luminoso efetivo (lm)	Tempo de vida efectivo (em horas)	Factor de Potência da lâmpada	Factor de conservação do fluxo luminoso no final do tempo de vida correspondente	Tempo de arranque (s)	Restituição de cores (Ra)	Desvio Pelo/ro com combinação de cores (SDCM)	Ângulo de abertura	Intensidade máxima (cd)	O que fazer quando uma lâmpada deixa de funcionar?	RECOMENDAÇÕES EM CASO DE QUEBRA ACIDENTAL DE UMA LÂMPADA COMPATA FLUORESCENTE
3250391467976	Lâmpada Halogéneo economizadora refletora 28W GU10 BL1	-	-	50	/	C	2000	Branca quente	2800	GU10	50000	Sim	53	50	Não	0.0	luz total instantânea	28.0	570 cd	2000	1	-	0,0	100	-	30°	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391467983	Lâmpada Halogéneo economizadora refletora 40W GU10 BL1	-	-	50	/	C	2000	Branca quente	2800	GU10	50000	Sim	53	51	Não	0.0	luz total instantânea	40.0	900 cd	2000	1	-	0,0	100	-	30°	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391467860	Lâmpada Halogéneo clássica 40W E27 BL1	-	-	60	/	C	2000	Branca quente	2700	E27	50000	Sim	97	55	Não	0.0	luz total instantânea	46.0	700	2000	1	-	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391467846	Lâmpada Halogéneo clássica 51W E27 BL1	-	-	70	/	C	2000	Branca quente	2800	E27	50000	Sim	97	55	Não	0.0	luz total instantânea	57.0	915	2000	1	-	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391467822	Lâmpada Halogéneo clássica 70W E27 BL1	-	-	92	/	C	2000	Branca quente	2800	E27	50000	Sim	96	55	Não	0.0	luz total instantânea	77.0	1320	2000	1	-	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391775989	Lâmpada Halogéneo chama 28W E14 BL1	-	-	40	/	C	2000	Branca quente	2700	E14	50000	Sim	104	35	Não	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	-	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391467884	Lâmpada Halogéneo chama 40W E14 BL1	-	-	60	/	C	2000	Branca quente	2700	E14	50000	Sim	104	35	Não	0.0	luz total instantânea	46.0	700	2000	1	-	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391775897	Lâmpada Halogéneo chama espiral 28W E14 BL1	-	-	40	/	C	2000	Branca quente	2700	E14	50000	Sim	97	35	Não	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	-	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391775927	Lâmpada Halogéneo esférica 28W E14 BL1	-	-	40	/	C	2000	Branca quente	2700	E14	50000	Sim	77	45	Não	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	-	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391775958	Lâmpada Halogéneo esférica 28W E27 BL1	-	-	40	/	C	2000	Branca quente	2700	E27	50000	Sim	77	45	Não	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	-	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901111	Lâmpada Halogéneo economizadora refletora 28W GU10	-	50	35	/	D	2000	Branca quente	2800	GU10	50000	Sim	55	51	Não	0.0	luz total instantânea	30.0	200	2000	1	75	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901104	Lâmpada Halogéneo economizadora refletora 40W GU10	-	50	50	/	D	2000	Branca quente	2800	GU10	50000	Sim	55	51	Não	0.0	luz total instantânea	42.0	300	2000	1	75	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901043	Lâmpada Halogéneo clássica 46W E27	-	50	60	/	D	2000	Branca quente	2700	E27	50000	Sim	97	55	Sim	0.0	luz total instantânea	46.0	700	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901036	Lâmpada Halogéneo clássica 57W E27	-	50	75	/	D	2000	Branca quente	2800	E27	50000	Sim	97	55	Sim	0.0	luz total instantânea	57.0	915	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901012	Lâmpada Halogéneo clássica 77W E27	-	50	100	/	D	2000	Branca quente	2800	E27	50000	Sim	97	55	Sim	0.0	luz total instantânea	77.0	1320	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901074	Lâmpada Halogéneo chama 30W E14	-	50	40	/	D	2000	Branca quente	2700	E14	50000	Sim	104	35	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901067	Lâmpada Halogéneo chama 46W E14	-	50	60	/	D	2000	Branca quente	2700	E14	50000	Sim	104	35	Sim	0.0	luz total instantânea	46.0	700	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901081	Lâmpada Halogéneo chama espiral 30W E14	-	50	40	/	D	2000	Branca quente	2700	E14	50000	Sim	104	35	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901098	Lâmpada Halogéneo esférica 30W E14	-	50	40	/	D	2000	Branca quente	2700	E14	50000	Sim	80	45	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391901128	Lâmpada Halogéneo esférica 30W E27	-	50	40	/	D	2000	Branca quente	2700	E27	50000	Não	74	45	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	405	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133207	Lâmpada Halogéneo clássica 57W E27 BL2	-		75	/	D	2000	Branca quente	2800	E27	50000	-	97	55	Sim	0.0	luz total instantânea	57.0	915	2000	1	80	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133474	Lâmpada Halogéneo economizadora refletora 30W GU10 BL2	-		35	/	D	2000	Branca quente	2800	GU10	50000	-	55	51	Sim	0.0	luz total instantânea	30.0	200	2000	1	75	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250392133504	Lâmpada Halogéneo economizadora refletora 42W GU10 BL2	-		50	/	D	2000	Branca quente	2800	GU10	50000	-	55	51	Sim	0.0	luz total instantânea	42.0	300	2000	1	75	0,0	100	-	-	-	Não coloque a lâmpada no contentor de lixo comum (resíduos indiferenciados). Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro municipal mais próximo.	
3250391350025	Lâmpada LED economizadora refletora 1WE14	10	50	-	/	-	25000	Branca	5500	E14	-	Não	77	51	-	0.0	luz total instantânea	0.8	-	25000	0.23	>50	<0,3	>75	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250391350032	Lâmpada LED economizadora refletora 1WGU10	10	50	-	/	-	25000	Branca	5500	GU10	-	Não	57	51	-	0.0	luz total instantânea	0.8	-	25000	0.23	>50	<0,3	>75	-	-	-	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	
3250391984183	Lâmpada LED refletora R50 2,9W 40W E14	27	50/60	40	/	A++	15000	Branca quente	2700	E14	15000	Não	81	51	Não	0.0	luz total instantânea	3.0	230	15000	>0.4	80	<1,0	>=80	<=6	36°	530	Estas lâmpadas contêm componentes eletrónicos complexos. O símbolo do caixote do lixo barrado que aparece na embalagem indica que não deve depositar a lâmpada no lixo comum. Entregue a sua lâmpada usada no ecocentro mais próximo ou então, opte pela entrega da mesma numa das lojas aquando da aquisição de uma nova lâmpada. Em Portugal, já existem pontos de recolha para lâmpadas usadas. Encontre-os nos locais de distribuição, como por exemplo, nas grandes superfícies comerciais.	